905-132

Contacto de pared con cargador USB

Manual de instrucciones

Antes de hacer la instalación lea este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

⚠ Importante

- Si usted no está seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a un electricista calificado.
- Para evitar descarga eléctrica, fuego o muerte, interrumpa el paso de la energía mediante el interruptor del circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado antes de iniciar la instalación.

Instalación

1. Antes de desarmar el contacto, corte el suministro de electricidad, baje el interruptor que corta la corriente del sector donde se encuentra el enchufe que va a reemplazar. **No comience a trabajar hasta asegurarse que la energía se ha cortado.**

2. Remueva el contacto que va a reemplazar. Después de haberlo retirado podrá iniciar la instalación de su nuevo contacto.

3. Verifique el color de los cables y la posición que tiene cada uno de ellos para que la instalación funcione correctamente.

4. Utilice un alambre calibre 14 pare realizar los puentes entre el contacto y los conectores USB. Deberá insertarlo en los orificios correspondientes, por lo que se requiere pelarlo 12mm. Utilice como referencia el orificio ubicado en el conector. Conecte L con ERE, N con W y ambas tierras físicas. Inserte completamente para evitar su desprendimiento.



6. Antes de colocar el contacto a la pared, asegúrese que los cables quedaron bien fijos a los conductores o terminales. Coloque la tapa nuevamente.

7. Conecte cualquier aparato que cuente con conector americano. Conecte vía USB los equipos (cámaras, ipod/ iphone, celulares, etc.) que desee cargar.

Diagrama



Especificaciones

Tomacorriente:	125V ~ 15A
Cargador USB	
Alimentación:	125V ~ 500mA
Salida:	5V ⎓ 1A
Consumo nominal:	174,5 Wh/día
Consumo en espera:	0,7 kWh/ año

V0711c

905-132

Contacto de pared con cargador USB

Poliza de garantía

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, presente ésta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días,contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARA EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Producto _____
Marca _____
Modelo _____
Número de serie _____
Fecha de entrega _____

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.
Centro de Atención a Clientes 01 800 500 9000

ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V. - Camarones 112, Obrero Popular, 02840, México, D.F. RFC: EST850628-K51
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V. - Biólogo Maximlno Martínez No. 3408 Int. 3 y 4, San Salvador Xochimanca, México, D.F. 02870, RFC: SPE941215H43
ELECTRONICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V. - Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000, México. D.F. RFC: ESC9610259N4
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A. - López Cotilla No. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal. RFC: ESG810511HT6
ELECTRONICA STEREN DE MONTERREY, S.A. - Colón 130 Pte., Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC: ESM830202MF8
ELECTRONICA STEREN DE TIJUANA, S.A. de C.V. - Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: EST980909NU5

905-132

USB charger power wall plate

Instruction manual

Before to do the installation read this manual to prevent any damage.

⚠ Important

- If you are not sure about some instruction, consult a qualified electrician.
- To avoid an electric shock, fire or death, stop the passage of energy through the circuit breaker or fuse. Make sure the circuit is not powered before starting the installation.

Installation

1. Before replacing the power outlet, cut the electricity, switch off the electric power. **Do not start to work until there is no electricity.**

2. Remove the contact to replace.

3. After removing the outlet you can start the installation for your new contact.

4. Use a 14AWG wire to connect the USB connectors and the plug. You need to remove around 12mm of the plastic cover to insert the wire in the right holes. Use as reference the connector´s hole. Bridge L to ERE, N to W and both ground holes. Insert the wire completely, to avoid detaching.



5. Before placing the outlet on place, make sure that the cables are fixed to the contacts or terminals. Place the cover again.

6. Connect any kind of devices you wish to use. Connect to USB port devices (cameras, ipod/ iphone, cell phone, etc.) to charge.

Diagram



Specifications

Poweroutlet: 125V ~ 15A

USB charger
Input: 125V ~ 500mA
Output: 5V ⎓ 1A

Nominal consumption: 174.5 Wh/day
Stand-by power consumption: 0.7 kWh/ year

V0711c

905-132

USB charger power wall plate

Warranty

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

1.- This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2.- If the product stills on the warranty time, the company will repair it free of charge.
3.- The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4.- Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
Address _____
Product _____
Brand _____
Part number _____
Serial number _____
Date of delivery _____

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please give a call to our Call Center. Call Center

01 800 500 9000